

Nueva

CENTRAL PROGRAMABLE

DIGINEO

Lite



LA VERSIÓN LITE DE LA GAMA DIGINEO

Nueva central programable DIGITAL y convertor de frecuencias de señales terrestres.

Perfecta como cabecera amplificadora en hoteles, complejos de viviendas de tamaño medio o en viviendas unifamiliares.



Programación mediante app a través del móvil android



Procesado digital de 32 filtros. Monoconales o biconales



Potencia máxima Salida 116 dbuv (106 dbuv para 6MUX de TDT)



Función auto-tune para sintonización automática de canales



4 entradas FM/ DIII- DAB/ 2 X UHF



Posibilidad de tele alimentación por el coaxial

Disponible para dispositivos Android



ESCANEA EL QR E INSTALA LA APP PARA SU PROGRAMACIÓN



REFERENCIA		85135	85131	85132
Modelo		DIGINEO LITE	DIGINEO	DIGINEO SAT
Núm. entradas		4 (FM; 1 BIII/DAB; 2 UHF)	5 (FM, BIII/ DAB, 3x UHF)	6 (FM, BIII/ DAB, 3x UHF,SAT)
Frecuencias de entrada	MHz	BI/ FM (40...108) BIII/ DAB (170...240) UHF (470-694)	BI/ FM (40...10) BIII/ DAB (170...240) UHF (470-790)	BI/ FM (40...10) BIII DAB (170...240) UHF (470-790) SAT (950-2150)
Protección LTE		5G -LTE700	4G/ 5G (filtro SAW)	4G/ 5G (filtro SAW)
Núm. filtros digitales		32 UHF	32 UHF	32 UHF
Canales por filtro		1...2	1...2	1...2
Amplif. entradas UHF	dB	BIII/DAB: +20 / UHF: +10	OFF/ ON (+15dB)	OFF/ ON (+15dB)
Rango C.A.G	dB	40dB	40dB	40dB
Selectividad filtros digitales	dB	35@1MHz	35@1MHz	35@1MHz
Ganancia	dB	VHF: 50dB UHF: 60 dB	V/ UHF: 60	V/ UHF: 60 SAT: 40
Rango nivel de salida	dBμV	86...106	90...113	90...113
Ajuste de pendiente	dB	VHF 0...-10 dB UHF 0...-5 dB	0...-5	UHF: 0...-5 SAT: 0...-5 dB
Nivel de salida máximo	dBμV	116(IM3 DIN 45004B/60dBc) 106 (6 MUX)	120(IM3 DIN 45004B/60dBc) 113 (6 MUX)	120(IM3 DIN 45004B/60dBc) 113 (6 MUX)
Pérdidas de retorno	dB	>12	>12	>12
Salida de test		1 (-30 dB)	1 (-30 dB)	1 (-30 dB)
Alimentación a antenas		12V/ 24V 100mA	12V/ 24V 100mA	12V/ 24V 100mA
Consumo máximo		15Vcc 0,53A- 8W	15Vcc 0,53A- 8W	15Vcc 0,53A- 8W
Dimensiones	mm	193 x 148 x 36	193 x 148 x 36	193 x 148 x 36