


### Distribuidores Serie Mini

Distribuidores blindados con conectores F indicados para la distribución de señales de televisión terrestre y satélite. Debido a la posición frontal de los conectores y a sus reducidas dimensiones son ideales para su utilización dentro de una caja de mecanismos universal.



82440



82441

REFERENCIA		82440	82441
Modelo		MDSR2	MDSR4
Salidas		2	4
Pérdidas de inserción (dB)	47-470 MHz	3,0	6,5
	470-862 MHz	3,5	7,5
	950-2300 MHz	5,0	9,5
Rechazo entre salidas (dB)		>20	>20
Paso de corriente		2 Salidas	4 Salidas
Dimensiones (mm)		34x51x27	57x51x27
Cantidad / Embalaje		1 / 12	1 / 12

### Derivadores Serie Mini


REFERENCIA	1 Salida				2 Salidas					
	82401	82402	82403	82410	82411	82412	82413	82414	82415	
Modelo	MDR1/14	MDR1/18	MDR1/22	MDR2/10	MDR2/14	MDR2/18	MDR2/22	MDR2/26	MDR2/30	
Instalación típica (planta)	1-2	3-4	5-7	1	2	3-4	5-6	7-8	9-12	
Pérdidas de paso (dB)	47-470 MHz	1,0	0,6	0,6	3,0	1,5	1,3	1,3	1,3	
	470-862 MHz	1,0	0,8	0,6	3,2	1,8	1,5	1,5	1,5	
	950-2300 MHz	1,8	1,5	1,2	4,5	2,5	2,2	2,2	2,2	
Pérdidas de derivación (dB)	47-470 MHz	13,5	17,5	21,5	10,0	14,0	17,0	22,0	26,0	
	470-862 MHz	13,5	17,5	21,0	10,5	15,0	18,0	23,0	26,5	
	950-2300 MHz	15,0	18,5	22,5	11,0	15,0	18,0	23,0	27,0	
Rechazo entre salidas (dB)	-	-	-	>20	>20	>20	>20	>20	>20	
Paso de corriente*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	
Dimensiones (mm)	34 x 51 x 27	34 x 51 x 27	34 x 51 x 27	34 x 51 x 27	34 x 51 x 27	34 x 51 x 27	34 x 51 x 27	34 x 51 x 27	34 x 51 x 27	
Cantidad / Embalaje	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	

\*Paso de corriente por vía de paso de señal

\*Paso de corriente por vía de paso de señal

REFERENCIA	4 Salidas					
	82420	82421	82422	82423	82424	82425
Modelo	MDR4/10	MDR4/14	MDR4/18	MDR4/22	MDR4/26	MDR4/30
Instalación típica (planta)	1	2	3	4-5	6-9	10-12
Pérdidas de paso (dB)	47-470 MHz	3,2	3,2	1,2	1,0	0,6
	470-862 MHz	3,5	3,4	1,4	1,2	0,6
	950-2300 MHz	5,0	4,0	3,2	2,0	2,0
Pérdidas de derivación (dB)	47-470 MHz	10,5	13,5	17,5	21,0	26,0
	470-862 MHz	10,5	14,0	18,0	21,0	26,5
	950-2300 MHz	11,0	14,5	18,5	22,0	27,0
Rechazo entre salidas (dB)	>20	>20	>20	>20	>20	>20
Paso de corriente*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*	Sí*
Dimensiones (mm)	57 x 51 x 27	57 x 51 x 27	57 x 51 x 27	57 x 51 x 27	57 x 51 x 27	57 x 51 x 27
Cantidad / Embalaje	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12

\*Paso de corriente por vía de paso de señal



Instalación en caja de mecanismos



HT82401\_1415