

Bases TV / FM

Bases para TV y FM, diseñada para agilizar la instalación y con orificios universales adaptables a la mayoría de los mecanismos. Incluye carátula.



REFERENCIA		Instalación en derivación		Instalación en cascada			Tomas puenteadas	
		71018	71011	71003	71004	71005	71013	71012
Modelo		BRP 6	BRD	BRP 14	BRP 10	BRT 8	RB/1S	RB/1E
Salidas		TV - FM	TV - FM	TV - FM	TV - FM	TV - FM	TV - FM	TV - FM
Montaje		Empotrar	Empotrar	Empotrar	Empotrar	Empotrar	Superficie	Empotrar
Frecuencias (MHz)		5-862	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862	5-862
Pérdidas en paso (dB)	FM	3	final	0,7	1,7	Final	3,5	3,5
	TV	4		1,8	2,2		4,5	4,5
Pérdidas en derivación (dB)	FM	15	10	22	18	24	6,0	6,0
	TV	6	1,5	14	11	9	7,0	7,0



HT71011_1412