


**Centrales Cabecera. Serie RCS/RCT**

Centrales multibanda indicadas para instalaciones colectivas y obra civil. Chasis estanco para instalación en exteriores.

|                                | Terrestre   | Terr+Sat. (doble)                           |
|--------------------------------|---|---|
| <b>REFERENCIA</b>              | <b>81251</b>  | <b>81260</b>                                |
| <b>Modelo</b>                  | <b>RCT-100</b>  | <b>RCS-601</b>                              |
| <b>Entradas/Salidas</b>        | 1 / 1   | 2 / 2                                       |
| <b>Banda amplificada (MHz)</b> | VHF 47-232<br>UHF 470-790   | 87-2150<br>(Central de Línea)               |
| <b>Ganancia (dB)</b>           | VHF 25..45<br>UHF 25..45  | TV 10..30<br>SAT A 15..35<br>SAT B 15..35   |
| <b>Reg. pendiente (dB)</b>     | -   | TV 0..7<br>SAT 0..7                         |
| <b>Rango entrada (dB)</b>      | 35 - 85   | 35 - 85                                     |
| <b>Filtro Lte</b>              | <br>(790 / 698MHz) | -   |
| <b>Nivel salida (dBµV)</b>     | 117 <sup>1</sup>  | TV 114 <sup>1</sup><br>SAT 116 <sup>2</sup> |
| <b>Vía de retorno</b>          | -   | -   |
| <b>Figura de ruido (dB)</b>    | 7   | 7   |
| <b>Pérdidas retorno (dB)</b>   | 12  | 12  |
| <b>Alimentación</b>            | Autoalimentada<br>230 Vac /18 W   | Autoalimentada<br>230 Vac / 18W             |



- **RCT-100 . Clásica RT100 para exteriores. Solo terrestre**



- **RCS-601 . Clásica RS601 para exteriores. ICT (doble bajante)**